

## Ansvarlig for arbeid

---

### 1. Formål og omfang

Formålet med instruksen er å sikre at det ikke oppstår fare for personer, dyr og materielle verdier ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg.

Instruksen omfatter alt arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg som driftes av Arva.

Instruksen omfatter sikkerhetstiltak ved arbeid under spenning (AUS) og anlegg under bygging som omfattes av Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg (FSE).

### 2. Gjelder for

Instruksen gjelder for alle som er godkjent som «ansvarlig for arbeid» (AFA) og bemyndiget til å «utpeke ansvarlig for arbeid», alle som deltar i arbeid hvor sikkerhet skal ivaretas av AFA, faglig ansvarlig og ledere til personer med slike arbeidsoppgaver.

### 3. Beskrivelse

#### 3.1 Godkjenninger og bemyndigelser

Den som skal utpekes som AFA skal på forhånd være skriftlig godkjent av driftsansvarlig eller en av ham bemyndiget.

Utpeking av AFA skal foretas av personer som på forhånd er skriftlig bemyndiget av driftsansvarlig eller en av ham bemyndiget til å utpeke AFA.

Slike godkjenninger og bemyndigelser gjøres gjennom og fremgår av sikkerhetskort.

#### 3.2 Utpeking av AFA

AFA skal utpekes for hvert arbeidsoppdrag – også når arbeidet utføres av én person. AFA utpekes på en av følgende måter:

1. I forbindelse med normalt og planlagt arbeid utføres utpeking av linjeleder (montasjeleder eller tilsvarende), faglig ansvarlig eller annen bemyndiget person
2. Ved feilretting utenom arbeidstid skal AFA utpekes av LFK ved Driftsentralen.
3. Når det er utpekt leder for sikkerhet (LFS) for høyspenningsarbeid på samme anlegg / arbeidssted skal samme person også være AFA om AFA ikke er utpekt særskilt i henhold til punkt 1 og 2. Dette forutsetter at en person kan ivareta begge rollene på en sikker måte.

#### 3.3 Generelle oppgaver for AFA

- A. AFA skal påse at nødvending planlegging er utført, og på bakgrunn av risikovurdering avklare om arbeidet kan utføres fullt forsvarlig.
- B. AFA skal underrette arbeidslaget om sin funksjon og gi arbeidslaget instruksjon om arbeidet, begrensninger og sikkerhetstiltak. Det er kun AFA som kan gi arbeidslaget tillatelse til å starte arbeidet.
- C. AFA skal bære armbind med tekst «AFA» eller vest merket med «Ansvarlig For Arbeid».
- D. Ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak og ved annet arbeid på eller nær ved uisolert spenningsførende lavspennings luftledningsanlegg skal det være minst to personer tilstede. Personen som kommer i tillegg til AFA, skal minimum ha sikkerhetskort med «Adgangstillatelse lavspent» eller «Adgang med ledsager», samt kjennskap til anlegget, kunnskaper om førstehjelp og være øvet i nedfiring dersom arbeidet foregår i høyden.



Kravet om to personer kan frafalles dersom skriftlig risikovurdering viser at det ikke innebærer økt risiko.

- E. AFA skal sørge for nødvendig spenningskontroll på arbeidsstedet. Spenningsindikator skal være egnet for formålet, og skal funksjonskontrolleres før og etter spenningskontroll. Det skal alltid måles først på nærmeste fase.
- F. AFA skal sørge for å etablere jord- og kortslutning når det er risiko for at anlegget kan bli satt under spenning.
- G. AFA skal sørge for nødvendig avsperring og avskjerming på arbeidsstedet.
- H. AFA skal sørge for at alle etablerte sikkerhetstiltak på arbeidsstedet blir fjernet på en forsvarlig måte og i riktig rekkefølge. Før sikkerhetstiltakene fjernes skal alle i arbeidslaget informeres om at fra nå av er anlegget å betrakte som spenningsatt.

### 3.4 Spesielle oppgaver ved arbeid under spenning (AUS)

- A. Arbeid under spenning (AUS) skal bare utføres av personer som har gjennomgått nødvendig tilleggsopplæring i AUS.
- B. AFA skal forvise seg om at AUS utføres etter anerkjente metoder og godkjente arbeidsprosedyrer, samt sørge for kontroll av verktøy og utstyr som inngår i AUS-operasjonen.

## 4. Registreringer

Ved denne aktiviteten gjelder følgende krav til registreringer:

<b>Registrering</b>	<b>Arkiv (system)</b>	<b>Lagringstid</b>	<b>Ansvarlig</b>
Utpeking av AFA planlagt arbeid	Selskapets system	3 år	Linjeleder/faglig ansvarlig
Utpeking av AFA gjennom utpeking som LFS av Driftsentralen	Protokoll DS	3 år	Driftsingeniør
Direkte utpeking AFA av Driftsentralen	Protokoll DS	3 år	Driftsingeniør