

## Egensjekk i målerdisplay - ved mistanke om jordfeil

Målertype: Kaifa Nuri

Tilhørighet: Nordland

### 1. Se etter følgende i displayet til strømmåleren

|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pil over teksten <b>EF</b> (Earth Fault) på displayet               |
| 2 | Pil <b>vises</b> betyr at jordfeil finnes i det elektriske anlegget |
| 3 | Ingen Pil = ingen jordfeil                                          |



### 2. Systematisk feilsøking – når du har pil over EF i displayet

|   |                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Skrut av/vipp en og en kurs i sikringsskapet                                              |
| 2 | Sjekk displayet for hver sikring – ble indikeringen borte, er feilen på <u>den</u> kursen |
| 3 | Skrut på kursen med jordfeil – og start med å slå av/trekke ut ett apparat om gangen      |
| 4 | Blir pila i displayet borte, betyr det at du har funnet apparatet med feil                |
| 5 | Hvis indikeringen fortsatt vises, etter at du har testet alle kurser, kontakt elektriker  |